

AKKUPOINT Powerkoffer / Mobiler Batteriestromverteiler / 4.8 kWh

Artikel-Nr. 991804

Mit unserem AKKUPOINT Powerkoffer mit 4.800 Wh setzen wir neue Massstäbe in mobiler Energieversorgung. Entwickelt für höchste Ansprüche, getestet unter extremen Bedingungen und kompromisslos robust: Dieser Koffer bietet zuverlässige Leistung überall dort, wo Strom gebraucht wird – ob im Einsatz, auf den Strassen oder im allgemeinen Outdoor-Bereich.

Dank des Bluetooth Smart Shunt inkl. App «Victron Connect» können Sie zu jeder Zeit auf Ihre Daten zugreifen und die Kapazität, den aktuellen Stromverbrauch, die Restlaufzeit sowie die Spannung abrufen.

- ✓ Wasserresistent (entspricht IP65)
- ✓ Maximale Power zum Mitnehmen
- ✓ Verlässliche Energie auch unter härtesten Bedingungen
- ✓ 2 Räder und mit ausziehbarem Griff

Lieferumfang:

- ✓ Powerkoffer 4.8 kWh
- ✓ Netzteil Victron 24V
- ✓ App «Victron Connect» zur Datenüberwachung



1. Produktspezifikationen

Punkt	AKKUPOINT Powerkoffer 4.8 kWh	
1	IP-Schutzklasse	Entspricht IP65
2	Chemie	Lifepo4
3	Dimensionen (LxBxH)	62.8 x 30.3 x 49.7 cm
5	Gewicht	48.2 kg
6	Anschlüsse	2x Speakon Buchse (in or out)
7	Ausgänge	Max. 30 A



2. Batterie

Punkt	LiFePO4 24V Lithium Versorgungsbatterie 200Ah	
1	Spannung	24 V
2	Kapazität	4800 Wh
3	Gewicht	34.8 kg
4	Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
5	BMS – Schutz	65°C

3. Koffer

Punkt	Peli Protector 1610EU	
1	Schutzklasse	IP67
2	Temperatur	Bis 99°C
3	Griff	Ausziehbar
4	Rollen	Ja (2 Stück)
5	Innenmasse	55.1 x 26.6 x 42.2 cm
6	Aussenmasse	62.8 x 30.3 x 49.7 cm
7	Gewicht	9.1 kg

4. SmartShunt

Punkt	SmartShunt 300A Victron	
1	Masse	4.4 x 12 x 4.4 cm
2	Max. zugelassener Strom	300 A
3	Spannungsbereich	6.5 – 70 V DC
4	Bluetooth-Verbindung	Ja - Passwortgeschützt für Victron Connect

5. Wichtige Hinweise

- Beachten Sie, dass Sie das Gerät nicht an Orten betreiben, die über 50 Grad warm sind.
- Beachten Sie, dass Sie das Gerät nicht mit spitzen Gegenständen durchstechen.
- Betreiben Sie das Gerät nur komplett. Nutzen Sie keine Einzelkomponenten ausserhalb des Koffers.
- Schliessen Sie keine zusätzlichen Geräte an die verbaute Batterie an.
- Sichern Sie das Passwort des Bluetooth-Empfängers. Bei Verlust kann dieses nicht wieder hergestellt werden.
- Bitte schliessen Sie kein Gerät an, welches mehr als 30A Strom benötigt.